

W16B/W16 R

210*140mm

Paraméterek



Töltő interfész: DC5.5/2.1
Elektromos mag: Dupla szekciós 18650 lítium-ion
Kapacitás: 7,4V 2600mAh
Töltési feszültség: 12V/24V
Töltési áram: 700mA (12V) / 350mA (24V)
Töltési idő: kb. 4 óra
Működési idő: kb. 6,5 óra

Túltöltés, kisülés elleni védelem



Tartozékok



Újratölthető verzió



Újratölthető és távirányítós verzió

Működés

1. Három másodpercig nyomja meg hosszan a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz.
2. Nyomja meg egyszer a villogási üzemmódra való átkapcsoláshoz



Hogyan lehet a lámpát és a vezérlőt újrászinkronizálni?

1. Nyomja meg a lámpa kapcsolóját, 1 másodpercen belül nyomja meg újra és tartsa lenyomva, amíg a zöld jelzőfény villog, majd nyomja meg a vezérlő be/ki kapcsolóját, és indítsa el a párosítást.
2. Amikor a piros jelzőfény villog, nyomja meg a vezérlő kapcsolóját, befejezve a párosítást.
3. Most a vezérlő kapcsolójának megnyomásával válthat villanásmintát.

Megjegyzés: A párosítás során, ha nem nyomja meg a vezérlőt, a fény 6 másodperc múlva visszaáll a működési állapotba.

7 üzemmód

3 villogási üzemmód

- egyszeri villogás
- dupla villogás
- tripla villogás

+

4 forgó üzemmód

- lassú forgás az óramutató járásával ellentétes irányban (480ms)
- lassú forgás az óramutató járásával megegyező irányban (480ms)
- gyors forgás az óramutató járásával ellentétes irányban (300ms)
- gyors forgás az óramutató járásával megegyező irányban (300ms)

Felhasználás



MÁGNESES ÚJRATÖLTHETŐ

figyelmeztető LED-lámpa

Jelzőfény

státusz	elektromos mennyiség	jelzőfény
-	0-30%	piros fény
	30-99%	sárga fény
- <u>töltési státusz</u>	100%	zöld fény
	70-100%	zöld fény
	30-70%	sárga fény
nincs töltés alatt	10-30%	piros fény
	10% alatt	piros villogó fény

1. Használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort
2. Használat előtt ellenőrizze az akkumulátor élettartamát
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a lámpa megfelelően működik-e
4. Használaton kívül 6 havonta tölts fel az akkumulátort.
5. Több órás használat esetén rendszeresen ellenőrizze a lámpát

Ha a jelzőfényt az úton használja, kérjük, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatja a jármű tápegységét. Minden termék EU szabványos szivargyűjtővel van felszerelve. Ha akkumulátorról működik, csak vészhelyzet esetén érvényes.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

